

LTV-3CNMB40-F40-L

**4MP HD ColorHunter фиксированная широкоугольная
цилиндрическая сетевая камера**

Паспорт изделия

Версия 1.0



www.ltv-cctv.ru

Спецификация

Модель		LTV-3CNMB40-F40-L
Камера	Матрица	1/2.9", 4.0 Мп, Progressive Scan, CMOS
	Чувствительность	0.005 лк (цвет, F1.0, АРУ вкл.)
	Электронный затвор	1 – 1/100 000 с
	Регулировка угла обзора	Поворот: 0° - 360° Наклон: 0° - 90° Вращение: 0° - 360°
	WDR	DWDR
	Соотношение сигнал/шум	>56дБ
Объектив	Тип объектива	Фиксированный
	Фокусное расстояние	f=2*4.0 мм (F1.0)
	Угол обзора по горизонтали	160.00° ± 10°
	Угол обзора по вертикали	43.22°
Дистанция обнаружения	Обнаружение	64.3 м
	Наблюдение	25.7 м
	Распознавание	12.9 м
	Идентификация	6.4 м
Подсветка	LED-подсветка	До 30 м
	LED-осветители	2х
	Управление LED-подсветкой	Автоматическое/механическое
Видео	Видеокодеки	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
	Основной поток	4MP (3840x1080), до 25 к/с (обнаружение человека выключен)
	Дополнительный поток	1080P (1920x540), до 25 к/с.
	Видео битрейт	128 кбит/с – 16 Мбит/с
	U-code	Да
	ROI	До 8 зон
	Поддержка двойного потока	Да
	OSD	До 8
	Маскирование	До 4 зон
Изображение	Баланс белого	Авто/Уличный/Тонкая настройка/Натриевая лампа/Блокировка/Авто2
	DNR	2D/3D DNR
	Умная подсветка	Да
	Поворот	Нет
	HLC	Да
	BLC	Да
Интеллектуальные функции	Антитуман	Цифровой
	Детектор обнаружения	Обнаружение человека, детектор движения, аудиодетектор, сигнализация несанкционированного доступа.
Аудио	Базовые функции	Водяные знаки, фильтрация IP-адресов, тревожный вход, тревожный выход, политика доступа, ARP защита, RTSP – аутентификация, аутентификация пользователя.
	Кодек	G.711
	Аудио битрейт	64 кбит/с
	Двустороннее аудио	Да
	Аудио подавление	Да
	Частота дискретизации	8 кГц

Хранение данных	Карта памяти	MicroSD карта, до 256Гб
	Сетевое хранилище	ANR, NAS(NFS)
Сеть	Протоколы	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS, SSH
	Совместимость	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API, SDK
	Пользователь/хост	До 32 пользователей. 2 уровня пользователя: администратор и обычный пользователь.
	Безопасность	Защита паролем, надежный пароль, HTTPS-шифрование, экспорт журналов операций, базовая и дайджест RTSP – аутентификация, TLS 1.2, WSSE и дайджест аутентификация ONVIF
	Веб-браузер	Для просмотра в реальном времени требуется плагин: IE 9 и выше, Chrome 41 и выше, Firefox 52 и выше
		Для бесплатного просмотра в реальном времени без плагина: Chrome 57.0 и выше, Firefox 58.0 и выше, Edge 16 и выше
Интерфейс	Аудио вход/выход	1x (35 кОм, 2 В)/1x (600 Ом, 2 В)
	Тревожные входы/выходы	1x/1x
	Последовательный порт	-
	Встроенный микрофон	2x
	Встроенный динамик	1x
	Сетевой интерфейс	10/100 Мбит/с Ethernet (1x RJ-45)
Физические параметры	Питание	12 В (DC) $\pm 25\%$, PoE (IEEE 802.3af); ≤ 6.5 Вт
	Интерфейс питания	Ø 5.5 мм разъем питания
	Габаритные размеры	273 мм x 130 мм x 76 мм
	Вес	0.95 кг
	Материал	Металл
	Рабочие условия	-40°C ... 60°C; $\leq 95\%$ (без конденсата)
	Условия хранения	-30°C ... 60°C; $\leq 95\%$ (без конденсата)
	Грозозащита	4 кВ
	Класс защиты	IP66/IP67, IK10
	Кнопка Reset	Да

Комплектация:

1. Видеокамера
2. Документация
3. Гермоввод
4. Монтажный комплект

Внешний вид



*

* Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

Правила эксплуатации

1. Не используйте устройство в очень жарких или холодных условиях, влажных или пыльных местах и не подвергайте его воздействию сильного электромагнитного излучения.
2. Во избежание перегрева устройства, требуется обеспечивать ему хорошую вентиляцию.
3. Устройство не должно подвергаться воздействию воды.
4. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
5. В процессе транспортировки устройство должно находиться в оригинальной или аналогичной ей упаковке.
6. Все подключения должны осуществляться при отключённом электропитании.
7. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов – это может привести к выходу устройства из строя.
8. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
9. Рекомендуются использование источника бесперебойного питания во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок устанавливается в размере 3-х лет с момента продажи оборудования, что должно быть подтверждено соответствующими документами. Без документа, удостоверяющего покупку оборудования, Сервисный центр гарантийный ремонт не осуществляет.

Отметки продавца в паспорте изделия являются не обязательными и не влияют на обеспечение гарантийных обязательств.

Исполнение гарантийных обязательств осуществляется в соответствии с законодательством РФ.

Стандартный срок осуществления ремонта составляет 45 рабочих дней включительно со дня сдачи изделия на техническую диагностику. В зависимости от характера неисправностей данный срок может быть увеличен до 60 рабочих дней.

Правила осуществления гарантийного ремонта

1. Оборудование признается подлежащим гарантийному ремонту, если дата выявления неисправностей в работе аппаратуры находится в пределах гарантийного срока, определённого производителем. После окончания гарантийного срока Сервисный центр осуществляет ремонт на платной основе.
2. Срок хранения отремонтированного оборудования – 1 год со дня информирования клиента об окончании ремонта. По истечении данного срока Сервисный центр ответственность за сохранность оборудования не несёт.
3. Сервисный центр согласовывает гарантийный ремонт после вскрытия аппаратуры, её осмотра и предварительной диагностики.
4. Сервисный центр не несёт ответственности за недостатки функционирования аппаратуры, вызванные использованием аксессуаров (дополнительного оборудования), не произведённых или не рекомендованных фирмой-изготовителем основной аппаратуры.
5. Сервисный центр не несёт ответственности за сохранность информации во внутренней памяти отправленной в ремонт аппаратуры. Рекомендуется сохранять всю ценную информацию на резервных носителях до отсылки оборудования в ремонт.
6. Сервисный центр не возмещает убытки, вызванные перерывами в коммерческой, производственной или иной деятельности, возникающие в связи с невозможностью использования аппаратуры, отправленной на гарантийный ремонт, или потерей, хранящейся на ней информации во время ремонта.
7. Сервисный центр не возмещает ущерб, нанесённый другому оборудованию, работающему в сопряжении с данной аппаратурой.
8. Условия гарантии не предусматривают работ по установке, подключению и наладке аппаратуры, а также консультаций по эксплуатации.

Ограничения гарантии

Гарантийные обязательства недействительны в следующих случаях:

1. Использование аппаратуры не по назначению.
2. Неправильная или небрежная эксплуатация аппаратуры, транспортировка, нарушение условий и правил эксплуатации, в том числе вследствие воздействия высоких или низких температур, электромагнитного излучения, высокой влажности, запылённости и т.д.
3. Попадание внутрь корпуса жидкости, насекомых и других посторонних веществ, существ и предметов.
4. Механические повреждения аппаратуры.
5. Несанкционированное тестирование или ремонт, или попытки внесения изменений в конструкцию аппаратуры или в его программное обеспечение, в том числе неуполномоченным лицом или организацией.
6. Появление повреждений аппаратуры, полученных в результате несчастного случая, стихийного бедствия или других причин, находящихся вне зоны ответственности Сервисного центра.
7. Появление неисправностей аппаратуры, вызванных нестабильной работой телекоммуникационных, питающих, кабельных сетей и электросетей.

Правила приёма оборудования в ремонт

1. Перед отправкой оборудования в ремонт необходимо сообщить об этом своему персональному менеджеру.
2. При отправке оборудования в ремонт транспортной компанией, упаковка должна иметь соответствующую маркировку. Образец вы можете найти на сайте www.ltv-cctv.ru в разделе Поддержка / Сервисное Обслуживание.
3. Необходимо приложить заполненный Акт рекламации, который можно найти в данном Паспорте или на сайте www.ltv-cctv.ru в разделе Поддержка / Сервисное Обслуживание.
4. Необходимо приложить копию УПД или товарной накладной, согласно которой было приобретено передаваемое в ремонт оборудование.

Акт рекламации (приёма-передачи оборудования в ремонт)

Наименование покупателя, согласно документам _____

Дата и номер УПД/товарной накладной _____

Наименования изделия _____

Серийный номер _____

Комплектация _____

Описание неисправности оборудования, т.е. в чём именно проявляется неисправность. Просим принять во внимание, что описание «НЕ РАБОТАЕТ» Сервисным центром не рассматривается.

Место установки изделия: внутри отапливаемого помещения, внутри неотапливаемого помещения, на улице (выделите нужное или напишите свой вариант) _____

Контактное лицо (Ф.И.О.) _____

Контактный телефон _____

E-mail _____

Дата _____

Подпись _____

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Наименование: LTV-3CNMB40-F40-L, 4MP HD ColorHunter широкоугольная фиксированная цилиндрическая сетевая камера

Заводской номер _____, дата выпуска _____

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец: _____

Дата продажи «__» _____ 20__ г. М.П.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация _____

Дата ввода в эксплуатацию «__» _____ 20__ г. М.П.

Служебные отметки _____

Контактная информация:

Центральный офис: 125040, Москва, 1-я ул. Ямского поля, д. 28.

Телефоны: (495) 637-63-17, (495) 280-77-50. Факс: (495) 637-63-16.

E-mail: luis@luis.ru

Сайт компании: <http://www.luis.ru>

Предлагаем посетить профильный сайт, посвящённый оборудованию торговой марки LTV: <http://www.ltv-cctv.ru>.

Здесь Вы можете найти полезную техническую информацию, скачать инструкции, а также получить последнюю версию каталога оборудования. Если у Вас возникнут технические вопросы, наши специалисты всегда будут рады помочь Вам. Спасибо за то, что приобрели продукцию нашей компании!

