

## ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

### Настенно-потолочный светильник серии NBL-IP54-LED

| Код продукта               | Аналог   | Мощность, Вт | Цвет. темп., К | Цвет  | Тип LED     | Размер, мм   |
|----------------------------|----------|--------------|----------------|-------|-------------|--------------|
| NBL-R2-6-4K-IP54-LED       | 60W ЛОН  | 6            | 4000           | белый | SMD Epistar | ø 170*60     |
| NBL-R2-12-4K-IP54-LED      | 100W ЛОН | 12           | 4000           | белый | SMD Epistar | ø 210*60     |
| NBL-S1-6-4K-IP54-LED       | 60W ЛОН  | 6            | 4000           | белый | SMD Epistar | 176.5*174*60 |
| NBL-S1-12-4K-IP54-LED      | 100W ЛОН | 12           | 4000           | белый | SMD Epistar | 215*212*60   |
| NBL-R2-6-4K-IP54-SNRV-LED  | 60W ЛОН  | 6            | 4000           | белый | SMD Epistar | ø 170*60     |
| NBL-R2-12-4K-IP54-SNRV-LED | 100W ЛОН | 12           | 4000           | белый | SMD Epistar | ø 210*60     |

**Внимание!** Перед установкой и использованием светильника внимательно прочитайте инструкцию и сохраняйте ее до конца эксплуатации!

#### ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Настенно-потолочные влагозащищенные светильники серии NBL-IP54-LED торговой марки Navigator предназначены для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В (допустимый диапазон входного напряжения 176–264 В) и частотой 50 Гц. Светильники серии NBL-IP54-SNRV-LED оборудованы встроенным оптико-акустическим датчиком, см. таблицу. Светильник предназначен для внутреннего и наружного освещения.

#### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Светильник NBL-IP54-LED  
 Установочный комплект (внутри корпуса светильника)  
 Паспорт изделия

Таблица параметров оптико-акустического датчика

| Оптический порог активации | Акустический порог активации | Время работы после активации |
|----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| ~15 люкс                   | ~55–60 дБ                    | 45 секунд                    |

#### ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Работы по установке и обслуживанию светильника можно проводить, только убедившись в том, что питание сети отключено.

- При эксплуатации необходимо располагать светильник и электропроводку вдали от химически активной среды, горючих и легковоспламеняющихся предметов и поверхностей.
- Регулярно проверяйте все электрические соединения и целостность проводки. Запрещено подключение и использование светильника при поврежденной электропроводке.
- Запрещено производить подключение светильника проводом с нетермостойкой изоляцией.
- При повреждении плафона и прочих механических повреждениях, нарушающих целостность изделия, эксплуатировать светильник запрещено.
- Убедитесь, что все электрические соединения надежно защищены от попадания влаги.
- При обнаружении неисправности, обесточьте светильник и обратитесь к квалифицированному электрику для выявления причины.
- При выходе из строя светильника в течение гарантийного срока, его можно обменять по гарантии в точке продажи.
- При выходе из строя светильника после истечения срока службы, утилизировать его согласно пункту об утилизации настоящего паспорта.

#### ПОДГОТОВКА СВЕТИЛЬНИКА К РАБОТЕ

- Обесточьте сетевой кабель (двухжильный кабель с сечением от 0,5 до 1,0 мм<sup>2</sup>, в комплект не входит).
- Произведите разборку светильника. Снимите плафон **(1)** как показано на схеме.
- Наметьте место будущей установки светильника и просверлите три отверстия.
- Протяните сетевой кабель через гермоввод **(2)**, как показано на схеме.
- Закрепите светильник на поверхности при помощи трех саморезов из установочного комплекта.
- Зачистите контакты сетевого кабеля.
- Ослабьте зажимные винты на клеммной колодке **(3)** и подключите два сетевых провода к колодке через винтовые зажимы, как показано на схеме. Туго затяните зажимные винты.

- Установите плафон (1) светильника на корпус как показано на схеме.
- Дата производства нанесена на корпусе светильника в формате СММГГ, где первая буква обозначает код завода-изготовителя, ММ – месяц изготовления, ГГ – год.

### Эксплуатация светильников NBL-IP54-SNRV-LED с оптико-акустическим датчиком.

Светильник оборудован встроенным оптико-акустическим датчиком, который реагирует на уровень освещенности помещения и уровень шума (наличие звуков), управляя включением и выключением светового прибора.

Датчик обладает оптическим порогом активации ~15 люкс. Акустический порог активации ~55-60 дБ. Для примера: тихая речь ~55 дБ, громкая речь, крик ~80 дБ. Время работы светильника после активации 45 секунд.

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

36 месяцев с даты покупки светильника при условии соблюдения правил эксплуатации. Замена вышедшего из строя светильника осуществляется в точке продажи при наличии кассового чека и данного заполненного паспорта.

### ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Хранить в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -25 до +50°C и относительной влажности не более 80%. Не допускать воздействия влаги.

Транспортировать в упаковке производителя любым видом транспорта при условии защиты от механических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков.

Не утилизировать с бытовыми отходами. О способах утилизации данного продукта узнавайте в местных органах власти.

### ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Сделано в Китае. Изготовитель: «XIAMEN NEECH OPTICAL ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD», Unit C, 3rd Floor, Zonghe Building, № 215 Yuehua Road, Huli District, Xiamen, Fujian Province, China. «КСИАМЕН НЭКС ОПТИКАЛ ЭЛЕКТРОНИК ТЕХНОЛОДЖИ КО., ЛТД», Юнит С, 3 Флор, Зонгхе Билдинг, № 215 Юенхуа Роуд, Хьюли Дистрикт, Ксиамен, Фуджиан Провинс, Китай.  
Уполномоченная организация/импортер: ООО «БТЛ», 127055, Россия, г. Москва, ул. Новослободская, дом 36/1, строение 1, пом. I, комн. 1.

### СЕРТИФИКАЦИЯ

Товар сертифицирован согласно действующим Техническим Регламентам Таможенного Союза. Информация о сертификации нанесена на индивидуальной упаковке.

| Модель светильника | Дата изготовления (нанесена на корпусе) | Дата продажи | Штамп магазина |
|--------------------|-----------------------------------------|--------------|----------------|
|                    |                                         |              |                |

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия.

