



**СВЕТОДИОДНЫЙ ПАРАБОЛИЧЕСКИЙ РЕФЛЕКТОР
"ПАРБАЛАЙЗЕР"
PLC004, PLC005, PLC006**

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРОЧТИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО

- ♦ Используйте только поставляемые в комплекте источник и шнур питания. Если Вы не знаете параметры питания в сети общего пользования, свяжитесь с дилером или местным поставщиком электроэнергии.
- ♦ Не отламывайте клемму заземления от шнура питания.
- ♦ Не пытайтесь поставить на предохранитель «жучка» или использовать предохранитель другого номинала.
- ♦ Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно, так как снятие крышек может подвергнуть Вас опасности электрошока и другим рискам.
- ♦ Позвольте квалифицированным специалистам заняться ремонтом.
Ремонт необходим в том случае, если устройство каким-либо образом было повреждено, например, если был поврежден штепсель или шнур питания, в устройство попала жидкость или посторонние объекты, устройство было подвержено воздействию дождя или сырости, не функционирует нормально или было уронено.
- ♦ Не удаляйте средства безопасности с поляризованного штепселя или штепселя с заземлением. Поляризованный штепсель это штепсель, один из щупов которого шире другого (*при питании от 110 вольт*). Штепсель с заземлением оснащен двумя щупами и одним хвостовиком заземления. Широкий щуп и третий хвостовик сделаны для безопасности. Если поставляемый в комплекте штепсель не подходит к розетке питания, проконсультируйтесь с электриком по поводу замены розетки.
- ♦ Не пользуйтесь усилителем в сырых или влажных условиях.
- ♦ Шнур питания следует отключить от розетки, если Вы не пользуетесь устройством в течение долгого промежутка времени.
- ♦ Не наступайте на шнур и избегайте перегибов, особенно близко к штепселю и гнезду устройства.
- ♦ Когда приборный или сетевой штепсель используются для выключения устройства, выключатель самого устройства останется в положении ВКЛЮЧЕНО.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Данный продукт подходит только для профессионального использования и не подходит для других целей в целях безопасности. После того, как вы получили установку, пожалуйста, проверьте упаковку, есть ли какие-либо повреждения, вызванные транспортировкой.

Если есть какие-либо повреждения, не используйте данное устройство и, пожалуйста, как можно скорее свяжитесь с дилером или производителем.

Данный продукт класса защиты IP20 подходит только для применения внутри помещения. Лампы должны быть сухими, избегать влаги, перегрева или пыльной окружающей среды. Не допускайте контакта дамп с водой или другой жидкостью. Используя этот продукт, обратите внимание на опасность: пожара, перегрева, удара электрическим током, ультрафиолетовое излучение, взрыва лампы, так как это может причинить серьезную или смертельную травму.

Обязательно прочтите инструкции перед установкой и использованием. Соблюдайте меры безопасности и обратите внимание на предупреждающие знаки на оборудовании. Не выбирайте пункт «заводские настройки по умолчанию», иначе все данные будут удалены и настройки будут сброшены.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Перед началом эксплуатации, пожалуйста, прочитайте данное руководство и строго следуйте инструкциям, чтобы предотвратить возможность получения травм и повреждения изделия, вызванные неправильной эксплуатацией.

При распаковке проверьте отсутствие повреждений оборудования, причиненных при перевозке и наличие всех перечисленных элементов:

Установка	PLC004	(PLC005,	Кабель питания	1
	PLC006)	1	Инструкция по эксплуатации	1

УСТАНОВКА

1. Удостоверьтесь, что рядом с установкой на расстоянии не менее 1,5 метра нет воспламеняющихся или взрывоопасных предметов.
2. Перед установкой, пожалуйста, проверьте и убедитесь, что напряжение питания соответствует характеристикам системы.
3. Проверьте вентиляцию, вентиляторы или выхлопные каналы должны быть чистыми.

КЛАВИШИ УПРАВЛЕНИЯ

А: Функция В: Добавить С: Убавить D: Сохранить
Управление: нажатие кнопки выполняет 12 различных функций, цифра перед номером десятичной точки означает функцию (см. таблицу), а за номером десятичной точки – соответствующий параметр. Нажмите В или С, чтобы изменить значения. Нажмите D подтвердить.

МЕНЮ УПРАВЛЕНИЯ ДИСПЛЕЯ

МОДЕЛЬ	ДИСПЛЕЙ	ОПИСАНИЕ
PLC004 PLC005 PLC006	D001	Настройка адреса DMX (001-512)
PLC004 PLC005 PLC006	P000	Изменение цветового оттенка (000-255)
PLC004 PLC005 PLC006	L000	Изменение цветового перехода (000-255)
PLC004 PLC005 PLC006	E001	Изменение пульсации цвета (000-255)
PLC004 PLC005 PLC006	S000	Активация режима АУДИО
PLC004 PLC005 PLC006	R000	Настройка красного цвета (000-255)
PLC004 PLC005 PLC006	G000	Настройка зеленого цвета (000-255)
PLC004 PLC005 PLC006	B000	Настройка синего цвета (000-255)
PLC004 PLC005 PLC006	W000	Настройка белого цвета (000-255)
PLC005 PLC006	Y000	Настройка желтого цвета (000-255)
PLC006	P000	Настройка пурпурного цвета (000-255)
PLC004 PLC005 PLC006	F000	Изменение скорости стробоскопа: от медленного к быстрому

УПРАВЛЕНИЕ DMX

МОДЕЛЬ	№	ФУНКЦИЯ	ОПИСАНИЕ
PLC004 PLC005 PLC006	CH1	Общее затемнение	
PLC004 PLC005 PLC006	CH2	Стробоскоп	От медленного к быстрому
PLC004 PLC005 PLC006	CH3	Настройка	0-50: стробоскоп и затемнение
			51-100: оттенок
			101-150: переход
			151-200: пульсирующая трансформация
PLC004 PLC005 PLC006	CH4	Скорость	Значение CH3, от медленного к быстрому
PLC004 PLC005 PLC006	CH5	Красный затухание	От темного к светлому
PLC004 PLC005 PLC006	CH6	Зеленый затухание	От темного к светлому
PLC004 PLC005 PLC006	CH7	Синий затухание	От темного к светлому
PLC004 PLC005 PLC006	CH8	Белый затухание	От темного к светлому
PLC005 PLC006	CH9	Желтый затухание	От темного к светлому
PLC006	CH10	Пурпурный затухание	От темного к светлому

Режим МАСТЕР-ВЕДОМЫЙ: подключите с помощью кабеля DMX, установите адрес D001 в настройках ведомого источника. Первый источник света является мастером.

Внимание: цепочка устройств должна составлять не более 6 единиц.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ			
Параметры \ Модель	PLC004	PLC005	PLC006
Питание			
Питание	Переменное 100-240В, 50/60Гц		
Потребляемая мощность	180Вт	200Вт	200Вт
Источник света			
Светодиод	18шт*8Вт RGBW	18шт*10Вт RGBWY	18шт*12Вт RGBWYUV
Управление			
Режимы управления	Авто/Аудио/DMX/Мастер-ведомый		
Каналов DMX	9	10	11
Габариты			
Размер	290*290*200мм		
Вес нетто/брутто	2,48/2,95кг	2,56/3,0кг	

Аксессуары: Шнур питания, РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПРИМЕЧАНИЕ: В целях улучшения качества продукции, характеристики и внешний вид устройства могут быть изменены без уведомления.