

Опросный лист
на изготовление трансформатора типа ТМГ-1000/6(10)-0,4
в ООО «ПАИРОН»

№	Наименование требований	
1	Тип трансформатора	ТМГ
2	Мощность, кВА	1000
3	Номинальное напряжение обмотки НН, кВ	0,4
4	Номинальное напряжение обмотки ВН, кВ	6 (10)
5	Схема и группа соединения обмоток	У/Ун-0; Д/Ун-11
6	Тип регулирования напряжения	ПБВ
7	Диапазон регулирования напряжения	±2х2,5%
8	Материал обмоток	Ал
9	Потери короткого замыкания, Рк Вт	10800
10	Потери холостого хода, Ро Вт	1400
11	Напряжения короткого замыкания, Ик %	5,5
12	Ток холостого хода, Io%	0,6
13	Климатическое исполнение и категория размещения	У1
14	Номинальная частота, Гц	50
15	Габаритные размеры (мах);	
16	Длина, мм	1844
17	Ширина, мм	1029
18	Высота, мм	1738
19	Масса, кг полная/масло	2460/495
20	Установочные размеры	820х820
21	Наличие транспортных катков	да
22	Наличие пробивного предохранителя	по заказу
23	Наличие газового реле	нет
24	Наличие температурного датчика	да
25	Наличие мановакуумметра	нет
26	Наличие предохранительного клапана	да
27	Класс нагревостойкости изоляции	А
28	Внешняя изоляция	категория II (ГОСТ 9920-89)
29	Температура окружающей среды	от-45°С до +40°С
30	Высота над уровнем моря, м	1000

Заказчик: _____

Телефон: _____

Прочие отметки: _____
