

Опросный лист

на изготовление трансформатора типа ТМГ-2500/6(10)-0,4
в ООО «ПАИРОН»

№	Наименование требований	
1	Тип трансформатора	ТМГ
2	Мощность, кВА	2500
3	Номинальное напряжение обмотки НН, кВ	0,4
4	Номинальное напряжение обмотки ВН, кВ	6(10)
5	Схема и группа соединения обмоток	У/У-0; Д/У _Н -11
6	Тип регулирования напряжения	ПБВ
7	Диапазон регулирования напряжения	±2х2,5%
8	Материал обмоток	Ал
9	Потери короткого замыкания, Рк Вт	28000
10	Потери холостого хода, Рх.х Вт	2500
11	Напряжения короткого замыкания, Ик %	6,5
12	Ток холостого хода, Iо%	0.4
13	Климатическое исполнение и категория размещения	У1
14	Номинальная частота, Гц	50
15	Габаритные размеры (мах);	
16	Длина, мм	2270
17	Ширина, мм	1400
18	Высота, мм	2195
19	Масса, кг полная/масло	5650/1245
20	Установочные размеры	1070x1070
21	Наличие транспортных катков	да
22	Наличие пробивного предохранителя	нет
23	Наличие маслоуказателя	да
24	Наличие температурного датчика	да
25	Наличие газового реле	да
26	Наличие предохранительного клапана	да
27	Класс нагревостойкости изоляции	А
28	Внешняя изоляция	категория II (ГОСТ 9920-89)
29	Температура окружающей среды	от-45°С до +40°С
30	Высота над уровнем моря, м	1000

Заказчик: _____

Телефон: _____

Прочие отметки: _____
