

GoGadget,
> CityBuds
XL

Руководство по эксплуатации
наушников **GoGadget CityBuds XL**

Модель: **HC009**

Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним.

Общие рекомендации по эксплуатации наушников

- Старайтесь всегда заряжать наушники до 100%.
- Не рекомендуется использовать наушники до того момента, когда они отключаются из-за полного «опустошения» батареи. Начните заряжать их раньше.
- Наушники и кейс требуют зарядки минимум раз в месяц для сохранения полной функциональности батареи. Полная разрядка батареи может привести к ее повреждению.
- Используйте оригинальный кабель для зарядки

- Не храните наушники и кейс при температуре ниже -20°C и выше $+30^{\circ}\text{C}$ так как это может привести к повреждению батареи. В зимнее время года не оставляйте наушники на улице и не забывайте в машине.
- Пользуйтесь наушниками в помещении при температуре выше 0°C .
- Проверьте коды степеней защиты IP перед тем, как использовать наушники в помещении с высокой влажностью или в воде.
- Не разбирайте устройство самостоятельно. Данная гарнитура не содержит элементов, обслуживаемых пользователем.

Технические характеристики

Модель:	HC009
Имя Bluetooth:	Go CityBuds (HC009)
ANC:	нет
Емкость аккумулятора I наушника:	40 мАч
Емкость аккумулятора кейса:	2 000 мАч
Продолжительность автономной работы без кейса:	4 ч. (при громкости 70%)
Продолжительность автономной работы с кейсом:	80 ч.
Разговор по телефону через наушники:	3 ч.
Радиус беспроводной связи:	≤ 10 м
Кол-во микрофонов в I наушнике:	1
Время зарядки наушников:	около 1,5 ч.
Время зарядки кейса:	около 2,5 ч.
Комплектация коробки:	инструкция, кабель, наушники
Габариты кейса (ВхШхГ):	52,5*52,2*26 мм
Вес I наушника:	около 3,3 г
Вес кейса с наушниками:	около 51,6 гр
Профили беспроводной связи:	HFP, HSP, A2DP, AVRCP

Материал:	PC и ABS пластик
Класс защиты:	IPX4
Версия протокола:	BT 5.3
Аудио кодек:	AAC, SBC
Тип зарядки:	USB-C
Длина провода:	30 см

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %.
- В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.

- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- Утилизация изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов, чтобы предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде в результате неконтролируемого выброса отходов.

Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. Гарантийный срок и срок службы указаны на упаковке.

Основные действия

Статус	Функция	Действие	
		Левый наушник	Правый наушник
Наушники в кейсе	Включение	Извлечь наушник из кейса	
	Выключение	Вставить наушник в кейс	
Входящий звонок	Ответить	Однократное нажатие	
	Отклонить	Длинное нажатие (2 сек)	
Текущий голосовой вызов	Завершить вызов	Двойное нажатие	

Статус	Функция	Действие	
		Левый наушник	Правый наушник
Воспроизведение музыки/Звонок	Пауза / Воспроизведение	Однократное нажатие	
	Увеличить громкость		Двойное нажатие
	Уменьшить громкость	Двойное нажатие	
	Следующий трек		Тройное нажатие
	Предыдущий трек	Тройное нажатие	
Не подключен ни к одному устройству	Подключение к смартфону/ другому устройству	Найти Go CityBuds (HC009) , в настройках Bluetooth устройства, выполнить подключение	

Изготовитель:

Дунгуань Геку Акустикс Ко., Лтд (Dongguan Geku Acoustics Co., Ltd)
Адрес(Address): Комната 302, здание 2, дорога Сифу,,
Линьсунь, г. Тангся, г. Дунгуань, пров. Гуандун, Китай
(Room 302, Building 2, No. 6 Xifu Road, Lincun, Tangxia Town,
Dongguan City, Guangdong Province), Китай

Товар соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза:

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Товар соответствует требованиям технического регламента Евразийского экономического союза

ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Спецификации, информация о продукте, его комплектация и функционал могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя.

Месяц и год изготовления изделия указаны на упаковке.